БЕСКОРПУСНАЯ ДИОДНАЯ ОПТОПАРА	3ОД120А-1, 3ОД120А-1 Н» 3ОД120Б-1, 3ОД120Б-1 «Н» аАО. 339.126 ТУ

Применение	Схема расположения выводов	Электрическая схема
- используются в качестве элементов гальванической развязки в составе гибридных оптоэлектронных микросхем, блоков, аппаратуры.		

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Норма				Температура, °С
		3ОД120А-1 3ОД120А-1 «Н»		3ОД120Б-1 3ОД120Б-1 «Н»		
		не менее	не более	не менее	не более	
Коэффициент передачи по току, (Iвх=10мА, Uобр=5В),%	K_i	1 0,6 1		1 0,6 1		25 85 -60
Входное напряжение, (Iвх =10мА),В	Uвх		1,6 1,6 1,9		1,5 1,5 1,8	25 85 -60
Время нарастания выходного сигнала оптопары, (Iвх.и =10мА, Uобр=10В),нс	tнр		105		245	25
Время спада выходного сигнала оптопары, (Iвх.и = 10мА, Uобр=10В),нс	tсп		105		245	25
Время задержки, (Iвх.и = 10мА, Uобр= 10В),нс	tзд		50		70	25
Ток утечки на выходе оптопары, (Uобр=8В),мкА	Iут.вых		2 20 2 10		2 20 2 10	25 85 -60 70
Сопротивление изоляции, (Uиз=200В),Ом	Rиз	10^{10}		10^{10}		25
Проходная емкость, (Uиз=0),пФ	Спр		2		2	25
Неповторяющееся импульсное напряжение изоляции,В (tи≤1с,скважность≥2),В	Uиз.и.нп	400		400		25